


Getac



QuadraClear™
Teknolojisi



Hafif



GPS



Fansız
Soğutma



3.5G WWAN

E100

Fully Rugged Tablet PC



- ✓ 8.4" 800 nits QuadraClear™ günışığında okunabilir dokunmatik ekran
- ✓ Hafif, elde kullanılabilir ergonomik yapı
- ✓ Hot-swap deęiřtirilebilir batarya
- ✓ MIL-STD 810G ve IP65 uyumludur
- ✓ Magnezyum alařım dayanıklı sistem kasası
- ✓ Ethernet, 802.11agn, Bluetooth V2.1, baęlantı arabirimleri
- ✓ Dahili GPS ve 3.5G modem



Business Rugged Semi Rugged Rugged **Fully Rugged** Ultra Rugged

Rugged Mobile Computing Solutions

Dayanıklılık	MIL-STD810G ve IP65 uyumludur Magnezyum alaşım sađlam kasa Hafif ve tek elde kullanılabilir Şoka dayanıklı sabit disk ünitesi Titreşim ve düşmeye dayanıklı yapı	Smart Kart	Akıllı-smart kart okuyucu x 1 Opsiyonel 2nci akıllı-smart kart okuyucu
İşlemci	Intel® Pine View N450 1.66 GHz - 667 MHz FSB - 512KB L2 cache - Intel® Integrated Graphic	Bađlantı Arabirim	10/100/1000 base-T ethernet WLAN 802.11a/g/n Bluetooth (V2.0+EDR class 2) Opsiyonel GPS (dahili anten ve harici anten desteđi) Opsiyonel 3.5G modem
Bellek	2GB	Güvenlik	TPM 1.2 Akıllı-smart kart okuyucu Kensington kilidi
Ekran Kartı	Intel® Integrated Graphic Max. 256MB shared memory	Besleme	AC adaptör (50W, 100-240V, 50/60Hz) Li-Ion batarya (5100 mAh) 5 saat ** Opsiyonel hot-swap batarya (PCMCIA yerine)
Ekran	8.4" TFT LCD SVGA (800 x 600) Dokunmatik ekran	Ölçüler ve Ađırlık	280 x 184 x 32 mm, 1.4 kg
Günişliğinde Okunabilir Ekran	Opsiyonel 800 nits QuadraClear™ günişliğinde okunabilir dokunmatik ekran	İşletim Sistemi	Microsoft® Windows® 7 Professional
Veri Kapasitesi	SSD SATA 80GB HDD	Çevre Özellikler	Çalışma : 0°C ile 60°C (opsiyonel -20°C) arasında Depolama : -40°C ile 75°C arasında Nem : %95 RH arasında (yođunlaşmamış)
Klavye	Arkadan aydınlatmalı nümerik tuşlar		
Genişleme	PCMCIA Type II x 1		

** Batarya süresi BatteryMark 4.0.1 ile test edilmiştir. Batarya performansı; uygulama programları, kablosuz ađ ayarları, güç yönetimi, LCD parlaklık seviyesi, isteđe göre eklenmiş modüller ve ortam şartlarına göre deđişkenlik gösterebilir. Batarya kullanım süresi, şarj periyodu kullanım ve ayarlara göre deđişebilir. Batarya kullanılamaz duruma geldiğinde, Getac hizmet sađlayıcıları tarafından yenilenmelidir.

Alt

DC adaptör girişi x 1
Port çoklayıcı x 1
Harici GPS anten girişi x 1
3G anten girişi x 1



Sol Yan

Ethernet RJ45 x 1
USB 2.0 x 2
RS232 x 1



Üst

Akıllı-smart kart okuyucu x 1
PC kart x 1
Ses çıkışı x 1
Opsiyonel 2M piksel kamera



Opsiyonel Aksesuarlar



Araç kiti
port çoklayıcı



Taşıma Çantası



Araç adaptörü
(12-32 VDC)



Batarya şarj

GETAC Global

Getac Tecnology Corporation

5F, Building A, No.209, Sec. 1, Nangang Rd.
Nangang Dist., Taipei City 11568, Taiwan ROC
Tel:+886 2 2785 7888
www.getac.com

TÜRKİYE

Ankara Çelik

Bayar Cd.Gülbahar Sk.
PerdemSac Plaza No.17 Kat.3 D.35-38
34742 Kozyatađı Kadıköy İstanbul TÜRKİYE
Tel:+90 216 463 2612
www.ankaracelik.com.tr